

# Камери

В якості джерела відеосигналу VM03 mNVR використовує IP камери по протоколу RTSP. Детальніше про RTSP протокол можна почитати [тут](#):

## Стандартні налаштування IP камери:

- тип кодеку: H264
- розширення основного потоку 1920×1080 Full HD
- розширення потоку низького розширення: D1
- інтервал ключових кадрів: 1..5
- кількість кадрів в секунду (FPS): 20..25
- тип бітрейту: CBR
- бітрейт основного потоку: 3000 кб/с
- бітрейт допоміжного потоку: 600 кб/с
- аудіо потік: відключений(для камер без мікрофона)
- При використанні кодеку H265 режими Live
- stream RTMP и HLS потоків будуть недоступні, а також збільшиться час обробки створених файлів у зв'язку із неможливістю відтворення H265 в браузерах.

Таблиця 1 - Опис стану роботи камери

| Стан камери  | Опис роботи  |
|--|--|
| Камера фізично підключена, але не увімкнена її обробка | Обробка фото та відео для даної камери не буде відбуватися   |
| Камера фізично не підключена, але увімкнена її обробка | При запиті на фото чи відео відбудеться перевірка доступності камери та у випадку її відсутності буде відправлено файл із надписом No connection |

## Менеджер IP камер

Розділ допомагає додати камери для роботи з пристроєм , натисніть кнопку **Додати камеру** щоб додати камеру автоматично, або ж налаштуйте вручну натиснувши кнопку **Розширені**

[Рисунок 1](#) - Розділ Менеджер IP камер



[Рисунок 2](#) - розширене додавання IP-камери



[Таблиця 2](#) - опис параметрів розширене додавання IP-камер

| Параметр      | Опис параметру          |
|---------------|-------------------------|
| Номер камери  | Номер камери по порядку |
| Стан живлення | Увімкнуто/вимкнуто      |

| Параметр              | Опис параметру   |
|-----------------------|--|
| Стан звуку            | Увімкнуто/вимкнуто   |
| Ім'я                  | Назва камери   |
| IP                    | Адреса камери  |
| Шлюз                  | Шлюз камери  |
| Максимальний струм mA | Максильна величина сили струму яка може подаватися на камеру |
| Виробник              | Назва компанії виробника камери                              |

Рисунок 3 - вікно редагування камери



Тут ви можете переглянути ваші параметри, змінити їх внісши нові дані або ж видалити камеру

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.  
Для застосуванням налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:camerasv2.0>

Last update: **2026/02/23 11:31**