Как просмотреть прямую трансляцию на cepвиce Wialon?

Сначала заходим на сайт в кабинет конфигурации прибора

В разделе <u>токен быстрого доступа</u> нажимаем кнопку <u>IP камеры</u> и на нужной нам камере копируем **dash** ссылку нажав на него:

😑 Кабинет-IР камеры	× +									~ - @ ×	
\leftrightarrow \rightarrow C \oplus de	evice.bitrek.video/cams								50 g2	😒 🖪 🐐 🛊 🕘 E	
FITREK	• ПРИБОР	ІР КАМЕРЫ ПЛЕЕРЫ	• ОБЛАЧНОЕ)	(РАНИЛИЩЕ • ПОТОКО	овое видео 🕠 теле	МЕТРИЯ • РЕГИ	стратор • софт • Д	ДОКУМЕНТАЦИЯ		выход	
IP камера 1 Потоковое видео		IP камера Потоковое ви	IР камера 2 Потоковое видео			IР камера 3 Потоковое видео			IР камера 4 Потоковое видео		
🗘 hls	🕼 dash Просмотр HLS	Q7 hls	🛛 dash	Просмотр HLS	🗘 hls	🗘 dash	Просмотр HLS	🗘 hls	🗘 dash	Просмотр HLS	
Настройки ка	меры	Настройки ка	Настройки камеры			Настройки камеры			Настройки камеры		
D WEB	😡 RTSP Перейти в WEE	Cy web	D RTSP	Перейти в WEB	C WEB	Dy RTSP	Перейти в WEB	D WEB	D RTSP	Перейти в WEB	
Доступ WEB	Доступ RTSP	Доступ WEE	3 Doctyn RTSP Doctyn WEB Doctyn RTSP			SP	Доступ WEB Доступ RTSP				
BROADCAST MULTIPLE STREAMS AT A TIME			mNV Ratio		STREAM AT A		mNVR				
Плеер потокового видео напрямую с прибора (все потоки) Плеер потокового видео напрямую с прибора. Рекомендуемое число одновременных пользователей - до 2. Плеер можно использовать в качестве источника потокового видео для плеера серверов мониторинга, например Walon или Aurora. В случае отсутствии потокового видео проверьте настройки потокового видео в интерфейсе прибора КАМЕРЫ-> ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ				Плеер потокового видео напрямую с прибора (один поток) Плеер потокового видео напрямую с прибора. В одно и то же время будет воспроизводиться только одна камера, потоки с других будут приостановлены для экономии трафика. Рекомендуемое количество одновременных пользователей - до 2. Плеер можно использовать в качестве источника потокового видео для плеера сереворо мониторинга, например Wialon или лигола. Если потоковое видео отгуствует, поревърте настройки потокового видео в интерфейсе устройства КАМЕРЫ-> ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ			Многопользо Плеер потоковог Рекомендуемое ч использовать в к мониторинга, на видео проверьте > ПРЯМАЯ ТРАНС	Многопользовательский плеер потокового видео Плеер потокового видео с использованием сервера - ретранслятора. Рекомендуемое число одновременных пользователей - до 10. Плеер можно использовать в качестве источника потокового видео для плеера серверов монигоринга, например Wialon или Аигога. В случае отсутствия потокового видео проверьте настройки потокового видео в интерфейсе прибора КАМЕРЫ- >- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ			
Ø	Перейти		Ø		Перейти		B		Перейти		

Затем нужно зайти на сайт wialon.com ввести ваш логин и пароль и нажать кнопку LOG IN.

New K 🕂		Q 1=101
- C (# noting.vetocore		- * * 0
	C COMION	
	100 UT	
	Internet	
	Depart Prov	
	Total (1 and 1) and a solid fample (Property and pamental)	
	Page 1	
	and the second	
	🗳 App Store 📄 Google Play 🚟 AppGallery	

Отсюда вам будет доступно основное меню сервиса Wialon, слева будет список доступных устройств, для получения прямой трансляции с них вам нужно у нужного устройства нажать кнопку откидного списка(**open additional options**) и нажать иконку ключа(**open properties diaolog**).



Откроется окно, в котором нужно будет ввести название устройства (по умолчанию - MDVR Module (3G) BITREK) и нажать иконку ключа(configure device for the unit).

O new × +		• (= (0) te)
+ + C (# nonegermenter		
3 14 100 9 mm 2 1mm 2	Second State State State State State State State	La H 1 marry
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		a a bille
		H.
0		Contract of the local division of the local

В этом окне вам нужно в поле RTMP IP вставить ссылку скопированную с сайта bitrek.video и нажать кнопку OK.



Затем можно закрыть диалоговые окна и нажать иконку камеры возле желаемого устройства (**live view**).



Готово! Вы успешно настроили прямую трансляцию на сервисе Wialon.

From: https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link: https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:livewialon&rev=1713437463

Last update: 2024/04/18 13:51